

YD-602L

Retenedor electromagnético

Para puerta sencilla

Fuerza de retención 180 Kg

Botón de accionado manual

Alimentación a 12/24V DC

Montaje en pared o soporte



Retenedor de puerta de emergencia

Fuerza de sujeción hasta 180Kg

Botón de cerrado manual

Apto para puertas individuales y dobles

DC12/24V

Especificaciones

Tipo de puerta	Sencilla, 1 hoja abatible y puertas RF
Modo de cerrado	Señal de relé o botón de apertura manual
Fuerza de retención	180 Kg
Alimentación	DC 12/24 V / 240/120 mA (selección por jumper)
Señal	Sensor de estado puerta y cierre NO/NC
Dimensiones de Placa de imantación	65 (Al) x 65 (An) x 41 (Fo) mm (Acero retenedor 68 mm)
Dimensiones Retenedor	114 (Fo) x 90 (Al) x 90 (An) mm
Peso	1.6 kg
Temperatura	-10° C ~ +55° C